

Procédure de mise à jour MAX S405HD plus

Matériel nécessaire:

- USB (FAT 32).
- Dernière version disponible.

Afin de procéder à la mise à jour, vous devez disposer du fichier correspondant à la dernière version disponible, que vous pouvez télécharger à l'adresse suivante:

<http://ftemaximal.com/>

A cette adresse internet vous pourrez trouver un fichier compressé au format ZIP. Décompressez-le à la racine de votre clé USB.

Connecter la clé USB à la prise sur le panneau frontal du récepteur.

Sélectionner Menu / Outils / Mise à jour du logiciel / Mise à jour USB-STB et appuyez sur le bouton OK.



Sélectionner "Logiciel" dans le mode de mise à jour à réaliser. Choisir le fichier de mise à jour dans la ligne "Logiciel". Appuyez sur "Démarrer" pour commencer la mise à jour.



Attention! Ne pas éteindre le récepteur pendant l'enregistrement.

Une fois que la barre de progression a atteint 100%, du récepteur redémarre automatiquement.

A ce point, le logiciel de mise à jour sera effectuée.

