



Mind 325



Caractéristiques principales

- ✓ Centrale programmable numérique de 32 filtres numériques.
- ✓ Grande sélectivité du filtre. Rejette jusqu'à 35 dB.
- ✓ Système de recherche automatique canaux pour faciliter la programmation Facile, rapide et efficace.
- ✓ Auto-programmable en 10 secondes.
- ✓ Grande flexibilité grâce aux multiples entrées qui vous permettent de connecter différents périphériques à l'ordinateur.
- ✓ Gain et niveau de sortie élevés.
- ✓ Compatible avec le deuxième dividende.

**Lte
700**

3 STEPS

10



Spécifications techniques stations de tête programmable Mind 32S

MIND 32S		
Code	2003412	
Description	Centrale programmable de 32 filtres (BIII / UHF) et SAT	
Entrées	FM	88 - 108 MHz
	AUX	47-862 MHz
	BIII/UHF4	Modo DAB: 174 – 230 MHz Modo BIII-UHF: 174 – 230 MHz/470-862 MHz Modo DAB: Utilisez 8 des 32 filtres disponibles Modo BIII-UHF: 32 filtres programmables d'une largeur bande canal par filtre (7 MHz * ou 8 MHz *). Les filtres sont partagés avec les entrées UHF.
	3 x UHF	Modo: 470-862 MHz 32 filtres programmables avec 1 largeur de canal (8 MHz *) partagé avec l'entrée BIII / UHF4
	SAT	950-2150 MHz
Plage de niveau d'entrée	FM	40-90 dBµV
	AUX	60-90 dBµV
	BIII-DAB/UHF	50-100 dBµV
	SAT	40-90 dBµV
Sorties	TER+SAT, TER + 1 de test (-30 dB)	
Gain	FM	40/30 dB **
	AUX	10/20 dB **
	BIII-DAB/UHF	> 55 dB
	SAT	40 dB
Réglage	FM	20 dB
	AUX	20 dB
	BIII-DAB/UHF	0..20 dB + AGC
	SAT	20 dB
Niveau de sortie	FM	120 dBµV
	AUX	112 dBµV
	BIII-DAB/UHF	120 dBµV
	SAT	120 dBµV
Alimentation LNC's	0/13/18VDC – 0/22KHz / 300 mA	
Alimentation préampli.	En entrées UHF 0/12/24 VDC (80mA max par entrée). Le courant total pour toutes les entrées est de 200 mA.	
Egalisation	TER: 0 à -9 dB par étapes de 1 dB, SAT: 0/9±2 dB	
Facteur de bruit	FM	≤6 dB
	SAT	≤7 dB
Filtres programmables de sélectivité de BIII et UHF (± 1 MHz)	> 35 dB	
Filtrage de bande LTE / 5G	Oui, en utilisant la haute sélectivité des filtres.	
Programmation	Par programmeur intégré, avec 5 boutons et écran LCD 2 lignes de 16 caractères	
Conversion de canaux numériques	Oui	
Recherche automatique des chaînes	Oui	
Sélection de la langue LCD	Oui, espagnol et anglais	
Alimentation	100-254 Vac 50-60Hz	
Consommation	25W	
Port USB	USB 2.0 pour importer / exporter des configurations	
Température	-5 /+50°C	
Dimensions	265 mm x 190 mm x 52 mm	

* La valeur de gain dépend de l'état On / Off de l'étage AMP de l'entrée.

** La bande passante des canaux dépend du standard sélectionné et de la bande.

BCN Distribuciones, S.A.U.

Milà i Fontanals 118-120
08205 SABADELL (Barcelona)
Tel.: +34 93 729 27 00 / Fax: +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com



www.ftemaximal.com