



Frontale MODIG S



Arrière MODIG S

### Spécifications techniques Modulateur A/V à DVB-T avec LOOP MODIG S

MODIG S	
<b>Code</b>	6000771
<b>Entrée Audio / Vidéo</b>	
<b>Type de connecteur</b>	1x HDMI Type A femelle
<b>Version HDMI</b>	1.3
<b>Compatibilité HDCP</b>	Oui, v1.4
<b>Résolution vidéo</b>	480i (30 fps), 576i (25 fps), 480 p (60 fps), 576p (60 fps), 720p-50 (50 fps), 720p-60, (60 fps), 1080i-50, 1080i-60, 1080p50, 1080p-60 fps.
<b>Codage vidéo</b>	MPEG-4 AVC/H264
<b>Débit vidéo</b>	Auto (8-18 Mbits)
<b>Codage audio</b>	MPEG 1 Layer2
<b>Débit audio</b>	192 Kbps
<b>Sortie Audio / Vidéo</b>	
<b>Type de connecteur</b>	1x HDMI Type A femelle
<b>Traitement du Transport Stream</b>	
<b>Support de LCN</b>	Oui
<b>Régénération automatique</b>	Tableau NIT, PAT, CAT, SDT, PMT et EIT
<b>Entrée de RF</b>	
<b>Type de connecteur</b>	F femelle
<b>Perte d'insertion RF IN-RF OUT</b>	≤4 dB
<b>Paramètres DVB-T</b>	
<b>Largueur de bande</b>	7 et 8 MHz (dépend du canal de sortie)
<b>Mode</b>	8K
<b>Constellation</b>	64 QAM
<b>Intervalle de Garde</b>	1/32
<b>FEC</b>	7/8

<b>Sortie de RF</b>	
Type de connecteur	F femelle
Type de sortie	DVB-T
Gamme de fréquence de sortie	174-230 MHz/470-862 MHz
Canaux de sortie	C05-C12/C21-C69
Niveau de sortie	75-110 dB $\mu$ V
Régulation	35 dB
MER	> 31 dB
<b>Planification de l'équipement</b>	
Interface	4 affichages à 7 segments et clavier à 6 touches
<b>Alimentation de l'équipement</b>	
Tension d'alimentation	12Vdc
Alimentation	100-240Vac/50-60Hz 0.6A / 12Vdc-2A
Mise à la terre sur le châssis	Oui
<b>Général</b>	
Port USB	1 pour mettre à jour le firmware de l'appareil
Température de fonctionnement	0-45°C
Dimensions	197x113x44
Poids net	601 grs
Dimensions de l'emballage	290 x 220 x 110 mm
Quantité par l'emballage	1 pcs
Code EAN13	8436545306857