



MTW 310

### Especificaciones técnicas. Modulador A/V a PAL MTW 310

		MTW 310
<b>Código</b>		2003526
<b>Descripción</b>		Modulador doble A/V a PAL BLV
<b>Sistema TV de entrada</b>		Banda base CVBS
<b>Nivel de vídeo de entrada</b>		1 Vpp
<b>Impedancia de entrada de vídeo</b>		75 Ω
<b>Nivel de audio de entrada</b>		1 Vpp
<b>Impedancia de entrada de audio</b>		56 Ω
<b>Relación S/N</b>		> 54
<b>Tipo de modulación</b>		VSB / Estéreo
<b>Estándar de modulación</b>		PAL B-G, PAL D-K, PAL I, SECAM L
<b>Canales de salida</b>		CH 2 - CH 69
<b>Frecuencias de salida</b>		47 - 862 MHz
<b>Espurios en banda</b>		< -60 dBc
<b>Nivel de salida</b>		82 +1/-3 dBuV
<b>Margen de regulación</b>		15 dB
<b>Perdidas entrada de mezcla</b>		< 1 dB
<b>Tensión de alimentación (VDC)</b>		Desde SPS 310
<b>Consumo</b>	<b>5V</b>	550 mA
	<b>12V</b>	500 mA
	<b>24V</b>	-
	<b>30V</b>	5 mA
<b>Conectores de entrada de vídeo</b>		2 x RCA hembra
<b>Conectores de entrada de audio</b>		4 x RCA hembra
<b>Conectores de salida RF OUT</b>		2 x F hembra
<b>Conectores de entrada RF MIX</b>		2 x F hembra
<b>Conectores de alimentación</b>		Cable bus de 9 pins
<b>Interfaz de programación</b>		RJ 45
<b>Programador</b>		PRO 300, PRO 201
<b>Temperatura de funcionamiento</b>		0 - 45°C
<b>Dimensiones (An. x Al. x P.)</b>		75 x 265 x 150 mm
<b>Peso</b>		1,43 Kg
<b>Cantidad por embalaje</b>		1 / 6