



MA FI 35

### Especificaciones técnicas. Amplificador MA FI 35

		MA FI 35
<b>Código</b>		0303335
<b>Nº Entradas TER</b>		1
<b>Nº Entradas SAT</b>		1
<b>Nº Salidas</b>		1
<b>Margen frecuencias</b>	<b>TER</b>	47 - 862 MHz
	<b>SAT</b>	950 - 2150 MHz
<b>Ganancia</b>	<b>TER</b>	- 2.5 dB
	<b>SAT</b>	32 - 42 dB
<b>Regulación ganancia</b>	<b>SAT</b>	0 - 15 dB
<b>Ecuilización</b>	<b>SAT</b>	10 dB
<b>Máx. nivel salida</b>	<b>TER</b>	--
	<b>SAT</b>	122 dB $\mu$ V
<b>Alimentación LNC</b>		13 V - 250mA
<b>Consumo</b>		230Vca - 50Hz, 13.2W
<b>Dimensiones</b>		250 x 131 x 65 mm
<b>Temperatura de funcionamiento</b>		0-40°C
<b>Código EAN</b>		8436545305966
<b>Cantidad por embalaje</b>		1 / 10